

機能

外線番号・内線番号それぞれの着信時に鳴動するグループの設定が行えます

## 操作

※外線番号とキュー番号の紐付けは弊社で行います

この画面では下記の設定を行います

Q番号	サービス名	外線番号	timeout	retry	strategy	着信方法	trunk	トランク名	sip_add _header	呼出音	
8001	代表	53057321	0	0	ringall 🔁	○ログイン要 ◎不要	SIP 📘	53057	8001	<ul> <li>●リング</li> <li>●保留音</li> </ul>	
	0		-	2		3		Association	4		

- 1 どの外線経由の着信かが分かるよう表示名を入力します
- 2 この項目はデフォルトのままに変更しません
- ③ オプションで項目表示
  - ▷「ログイン要」を選択する

利用時に特定の操作が必要となります

例:\*1 ダイヤルで外線を受ける/\*2 ダイヤルで外線を受けない

▷「不要」

通常の着信と同じです

④ この項目はデフォルトのままに変更しません

チャネル制限数 (0は無制限)	制限時音声	通話錄音	ダレカケタ機能 単位はhour	ボイスメール設定	削除
0	チャンネル制 ᅌ	●録音する ○しない	○実行する ●しない ο		0
•	3	0	0	8	

5 オプションで項目表示

回線とは別に PBX 側でチャネル制限をかけられます 制限時のガイダンスも選択可能です

- ⑥ 外線番号ごとに通話を録音する・しないを設定します
- ⑦ 外線折り返し時、かけた内線番号に優先的に10秒間コールを鳴らします 11秒後は通常鳴動に戻ります

数字入力欄は、ダレカケタ機能がリセットされるまでの時間を設定します

⑧ 留守電設定をしている場合、録音データを入力したメールアドレスに自動送信します

■グループ着信の登録

① <<キューを追加する>>の下の入力欄に新たなキュー番号を入力し+追加をクリックします

※ ",', <<キュ・ 8010	,?,∢ —をì	< , > な 追加する	どの特殊文 5>>	(字は使え + ¥	ません 跏 <sub>キュ</sub>
Q番号	サー	ビス名	外線番号	timeout	retry
8001	代表		53057321	0	0

② 前ページに記載のステータスを確認しながら、追加したキュー番号の詳細設定を行います

-	V-628		timeout	retry	strategy	***	trunk	1-9208	nip, add Jeador	1+24888 (02888)	-	****	FLATFER WEDhow	8-13.8-1.82	-
8001	18	1201727	8	-11	ringet \$	○ログイン豊 + 不要	ar i	1315)	8001 1	) =	REN. 1	+ 接営する.0 しない	0 RTF& + LOU 0		-
8010	680		10		ringat 8	⇒ログイン賞 ★不満			antauti (		319. I	* #874 - LSU	0 #FF#4 # LGD (0	6 H H	-
8.4 8-410	a ske or		50-617	otes	cavi										

※着信方法やダレカケタ機能の設定は鳴動に影響するので要確認

③ 更新 をクリックし、更新ボタン下の文章内にある「こちら」をクリックします

Q番号	サービス名	外線番号	timeout	retry	strategy
8001	代表	53057321	0	0	ringall
8010	総務部		0	0	ringall
更新 番号別3	首信設定の変	(更は、こち	らから行・		ion.

④ 着信制御設定画面が開き、追加したキューのグループ着信時に

どの内線番号が着信を受けるか <sup>受ける</sup> <sup>受けない</sup> を設定し、 **日保存** をクリックします

(例:キュー番号 8010 の電話を 内線番号 2346 と 2348 が受ける と設定)

		6001 代表 ログイン不同	8010 単単型 ログイン平面		-	805	8001 代第 ログイン市業	0010 80810 074248
345	2345	206 C	2040 D		2345	2345	2176 🦲	\$17444 📜
346	2346	\$176 🔍	#0500 D		2346	2346	\$176 C	206 🔍
2347	2347	908 💽	\$17410 D		2347	2347	204 🔍	受けない 📜
2348	2348	908	\$754 D	1	2348	2348	\$176 🔍	9076 🔍
1001	3001	\$96 💽	\$i/\$i/_]])		3001	3001	908	\$040 D
7998	7998(FTHEM)	\$17\$V 🔘	\$17\$11 D		7998	7998(FTMILR)	#ITON D	###44 🕥
7999	7999(FTHER)	sites D	\$1940 D		7999	7999(FTMILR)	####	#i74-

「8010」とダイヤルすると、指定した「2346」「2348」を同時にコールします