CloudSoftphone Cloud Softphone**設定マニュアル**(iOS**版**)

本ページではAcrobits Cloud Softphoneについての設定手順をご案内いたします (<u>Android版はこちら</u>)

Cloud Softphoneをアンインストールする際には必ず後述の[Cloud Softphoneのリセット]を行ってからアンインストールしてください

1.Cloud Softphone**のダウンロード・インストール** App StoreよりAcrobits Cloud Softphoneを検索し、ダウンロードを行ってください。 App Store 検索ワード: Cloud Softphone <u>Acrobits Cloud Softphone</u>

く検索



バージョン1.9.47

1か月前

Fixed issue with provisioning links Improved push token reporter

プレビュー



2.アカウントの登録(QRコードの読み取り)

Cloud Softphoneを起動し、QRコードアイコンをタップ後、カメラの許可をタップし カメラで配布のQRコードを読み込んでください QRコードについては御社のシステムご担当者様か、弊社までご連絡ください





3.アプリのアクセス許可及び同意

続いて、アクセス許可・通知の送信の許可を求められますので、OKまたは許可をタップし、ア プリ使用の同意を行ってください

同意します	
为	制約
同意します'ボタンを押され って理解され、それに同意 いただ	た場合は、規約をお読みにな していただけたものとさせて きます。
"Softphone" ます。よろ	は通知を送信し しいですか?
通知方法は、テキス ンバッジが利用でき 通知方法は"設定	ト、サウンド、アイコ る可能性があります。 "で設定できます。
許可しない	許可



同意します

読む

規約

同意します'ボタンを押された場合は、規約をお読みになって理解され、それに同意していただけたものとさせていただきます。

4.アカウント状態の確認

登録が完了いたしましたので、左上の[IZUMO-PBX]が緑色で点灯しているかご確認ください 緑点滅する場合は、ネットワークの変更(Wi-Fi モバイル通信の切り替え) 赤点灯する場合は、御社のシステムご担当者様か、弊社までご連絡ください

(IZUMO-PB)	×	ම
1	2 A BC	3 DEF
<u>4</u> _{бН1}	5 JKL	<u>6</u> м N O
7 PORS	8 T U V	9 wxyz
*	0 +	#
気縮ダイヤル		ی ا ا

5.内線番号の確認方法

内線番号は右上の三点リーダをタップし、設定画面を開き [アカウントの設定]からご確認ください

(IZUMO-PB)	0	0
1	2 АВС	3 Def
1	5	6
ф GHI	J JKL	мпо
7	8	9
PORS	тич	WXYZ
*	0	#
	+	
	0	
気縮ダイヤル		

£	詳細設定	完了
プログラム設定編集		
アカウントの設定		>
詳細設定を変更できます 適切な設定がされていま でください。	。デフォルト設定はほう す。よくわからない場合	とんどの場合に 合は変更しない
着信	プッ	シュ通知 >
環境設定		>
バージョン情報		>
利用時間		>
使用開始		
アフ	プリのリセット	

キャンセル	アカウントの編集	保存
E	Cloud Softphone	
ユーザー名	****	
パスワード		

6.書類ストレージの保存場所変更

iOSの設定画面から CloudSoftphone 書類ストレージ [iCloud Drive] を [このiPhone内] へ変更します

東京 27°		<mark>水曜日</mark> 28 今日はイベン	ノトなし
天気 FaceTime 力	* 28 129-	カレン・ で 写真 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	Ø D D D D 0 <t< th=""></t<>
х— <i>и</i> Étv тv л ² ч	× • • •	JURITURE App Store	時計 マップ
~JUZ \$77 \$	オレット Q検	設定 Table Table Ta	

	設定	
	コンパス	>
processory	計測	>
	ショートカット	>
	ヘルスケア	>
[]	ミュージック	>
€tv	TV	>
	写真	>
O	カメラ	>
	ブック	>
	ポッドキャスト	>
	Game Center	>
	TVプロバイダ	>
Ę	Groundwire	>
Ś	Softphone	>

<	設定	Softphone	
	SOFT	PHONEにアクセスを許可	
		連絡先	
	Ų	マイク	
	Ô	カメラ	
		Siri と検索	>
	Ļ	通知 バナー、サウンド、バッジ	>
	\bigcirc	App のバックグラウンド	更新
		書類ストレージ	iCloud Drive >



iCloud Driveに保存される方は、残り容量が枯渇すると、動作が不安定になることがございますので、残り容量が1GBを切らないようにご注意ください。

7.内線発着信テスト

内線の発信テストを行ってください 発信時にマイクへのアクセスを求めますので、[OK]をタップしてください 音声通話が正常であることを確認できましたら、着信テストも行ってください



以上で設定完了となります

Cloud Softphoneのリセット

右上の三点リーダをタップし、設定画面を開き、 [アプリケーションをリセットする]をタップしてください 内線番号が削除され、ホーム画面に戻ります

(IZUMO-PB)		0
1	2 АВС	3 Def
1	5	6
ф GHI	J JKL	мпо
7	8	9
PORS	тич	WXYZ
*	0	#
	+	
	0	
気縮ダイヤル		

	詳細設定	完了
プログラム設定編集		
アカウントの設定		>
詳細設定を変更できます 適切な設定がされていま でください。	。デフォルト設定はほ す。よくわからない場	とんどの場合に 合は変更しない
着信	プッ	シュ通知 >
環境設定		>
バージョン情報		>
利用時間		>
使用開始	プリのリセット	

	詳細設定	己了
プログラム設定編集		
アカウントの設定	2	>
詳細設定を変更できま 適切な設定がされてい でください。	す。デフォルト設定はほとんどの場合 ます。よくわからない場合は変更し7	合にない
着信	プッシュ通知	1 >
環境設定		>
This action will wij you can activate ti	pe all your settings and history ar he app again. Do you want to reso the app?	nd et
(リセット	
	キャンセル	

Cloud Softphone**のアンインストール** Cloud Softphoneアプリを長押しし、App の削除を行ってください

操作マニュアルは<u>こちら</u>

一意的なソリューション ID: #1073 製作者: Fieltrust 最終更新: 2024-10-21 13:33